

1. 부트모드 복구 절차

➤ 대상제품.

. L3 Switch : E6300-24C, E6300-24T, E6300-24S, E6300-48T, E6300-48S

➤ STEP 1.

- 콘솔 연결 및 UTP MNG 포트 연결 (MNG 포트가 없는 제품은 GI0/1 연결)

== 중략 ==

Hit Ctrl+C key to stop autoboot: 2

u-boot >

➤ STEP 2.

- 부트모드 프롬프트에서 IP/NETMASK/OS IMAGE를 지정

u-boot > `setenv ipaddr 10.4.11.100` (SWITCH IP)

u-boot > `setenv netmask 255.255.255.0`

u-boot > `setenv serverip 10.4.11.200` (TFTP 서버 PC IP)

u-boot > `setenv bootfile e6300.r240pub.bin` (TFTP 서버 디렉토리 저장된 OS IMAGE NAME)

u-boot > `saveenv`

➤ STEP 3.

- 휘발성 메모리에 OS를 다운로드 및 부팅 실행 (부팅 완료시, OS 삭제/다운로드/부트지정/리부팅 진행)

u-boot > `run boot_from_tftp`

Using bcmiproc_eth-0 device

TFTP from server 10.4.11.200; our IP address is 10.4.11.100

Filename 'e6300.r240pub.bin'.

Load address: 0x70000000

Loading: #####

Switch login: `admin`

Password : `Frontier!`

Switch> `enable`

Switch#